

JOAN Raumbuchungs Display

Montagemöglichkeiten

So montieren Sie ein Joan-Gerät an einer Wand oder Tür

Joan-Geräte sind völlig kabellos und können mit einer speziellen Magnethalterung, die mit jedem Gerät geliefert wird, an jeder Oberfläche befestigt werden. Dies ermöglicht eine einfache, problemlose und leichte Installation ohne teure Verkabelung oder versteckte Kosten.

Sie können Joan-Geräte an jeder festen, ebenen Oberfläche befestigen, die Sie möchten – sei es Glas, Ziegel oder Holz. Solange Ihr Putz nicht abblättert oder abblättert oder die Wand nicht zu oft neu gestrichen wurde, können Sie loslegen. Die Geräte können in einer maximalen Höhe von 2 m montiert werden.

Stellen Sie außerdem sicher, dass die von Ihnen gewählte Stelle sauber ist. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Reinigungsmitteln zur Reinigung der Oberfläche vor dem Anbringen des Magneten den Kleber schwächt. Verwenden Sie immer nur Reinigungsalkohol oder Wasser.

Anleitung zur magnetischen Halterung

Bevor Sie die **Magnethalterung** an der gewünschten Stelle platzieren, müssen Sie zunächst die Oberfläche reinigen. Dazu benötigen Sie:

- Reinigungsalkohol oder Wasser
- Ein weiches Tuch zum Reinigen

Während der Reinigung der Oberfläche empfehlen wir, die magnetische Halterung außerhalb der Box zu nehmen und sie Raumtemperatur erreichen zu lassen (dies sollte nicht länger als 3 Stunden dauern).

Nachdem Sie die Oberfläche gereinigt haben und Ihre **Magnethalterung** Raumtemperatur erreicht hat, ist es an der Zeit, sie anzubringen.

1. Lösen Sie den oberen Magneten vom Gerät und ziehen Sie die Schutzfolie ab
2. Kleben Sie die Klebeseite auf die gewählte Oberfläche. **Achte darauf, jeden Zentimeter fest gegen die Oberfläche zu drücken.**
Der verwendete Klebstoff ist sehr stark, aber wenn er nicht fest mit der Oberfläche verbunden ist, versagt er, was zu einem herunterfallenden und möglicherweise kaputten Gerät führt.
3. Warten Sie 30 Minuten, bis der Klebstoff ausgehärtet ist, bevor Sie ihn verwenden
4. Befestigen Sie das Gerät am Magneten und nehmen Sie es zum Aufladen einfach ab

Sie können auch den visuellen Anweisungen oder unserem Tutorial-Video unten folgen:

Wenn Sie die **magnetische Halterung** entfernen möchten, lesen Sie [hier](#) mehr.

Joan an Putz oder gestrichenen Wänden anbringen?

Wenn Sie Joan an Wänden aus Gips befestigen, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche nicht uneben oder holprig ist, da der Magnet in diesem Fall möglicherweise nicht richtig haftet.

Sind Sie bereit, Ihr neues Gerät zu montieren? Befolgen Sie diese Anweisungen:

- Reinigen Sie die Oberfläche so gut wie möglich (mindestens mit einem trockenen Tuch, um Staub zu entfernen).
- Befestigen Sie den Magneten auf der Oberfläche und **drücken Sie fest auf jeden Punkt, damit er haftet.**
- Warten Sie 30 Minuten, bevor Sie Joan an der Wand befestigen, um zu vermeiden, dass der Magnet unter dem Gewicht des Geräts von der Farbe abblättert.

Wenn die Wände mehrmals neu gestrichen wurden, ist diese Oberfläche möglicherweise nicht die beste Option, um die **Magnethalterung** zu befestigen, da der Magnet die Farbe ablösen kann, was dazu führen kann, dass Ihr Joan-Gerät auf dem Boden landet. Erwägen Sie die Verwendung der sicheren Wandhalterung für Ihr Gerät, um eine sichere Montageoption zu erhalten.

JOAN Raumbuchungs Display

Montagemöglichkeiten

Alternative Montagemöglichkeiten

Abgesehen von der **magnetischen Halterung** bieten Joan-Geräte auch einige andere Montageoptionen. Wie:

- Sichere Wandhalterungen
- Schreibtisch-Ständer

Alternative Montagemöglichkeiten für Joan-Geräte

Es ist wichtig zu wissen, dass Sie Ihre Geräte sicher aufbewahren können, weshalb wir einige zusätzliche Montagemöglichkeiten für die Geräte anbieten.

Bevor Sie beginnen, beachten Sie bitte, dass die maximale Höhe für die Montage Ihrer Geräte 2 Meter beträgt.

Sichere Wandhalterungen

Eine sichere, diebstahlsichere, kundenspezifische VESA-Halterung aus pulverbeschichtetem Stahl. Diskret und minimalistisch, für die perfekte Kombination aus ruhigem Design und erhöhter Sicherheit.

Diese Montagemöglichkeit ist vor allem für Putz und gestrichene Wände perfekt.

Verfügbar für die folgenden Joan-Geräte:

- **Johanna 6 RE**
- **Johanna 6**
- **Johanna 13**

Standard-VESA-Halterung

Haben Sie bereits eine Montierung parat?

Alle Joan-Geräte sind mit 100 × 100 mm (3,94 × 3,94 Zoll) VESA-Halterungen kompatibel und können mit Standard-VESA-Halterungen befestigt werden.